

Onglet « Débogage »

 CONFIGURATION DU MODULE FACTURE ÉLECTRONIQUE ← Retour à la liste des modules

Paramètres de la Plateforme AgrééeOptionsÀ proposDébogage

Activez le mode débogage pour consigner tous les détails des appels de synchronisation à des fins de dépannage (mode détaillé). Notez que les appels de synchronisation peuvent prendre plus de temps lorsque ce mode est activé.

Paramètre

Conserver le détail complet des appels API dans l'historique

Enregistrer

 JOURNAL DU MODULE (DIAGNOSTIC)

Le journal du module est vide pour l'instant.
[/mnt/data/dolibarr/dolibarr_einvoicing.log](#)

Le module écrit dans le journal du module Logs (Syslog), sortie « Fichier ». Activez-la, reproduisez l'opération, puis revenez ici et cliquez sur Actualiser.

 VÉRIFIER UN XML DE FACTURE ÉLECTRONIQUE (FACTURE CLIENT)

Chargez le XML issu d'une facture client (le fichier <ref>_cii.xml joint à la facture). Le module l'affiche et recherche les éléments vides (rejets de type PEPPOL-EN16931-R008). Astuce : régénérez d'abord la facture avec la version actuelle pour tester un correctif. Rien n'est écrit ni envoyé.

Choisir un fichier

Aucun fichier n'a été sélectionné

Vérifier le XML

 SIMULER UN IMPORT XML (APERÇU)

Chargez un fichier XML de facture (CII). Le module affiche tout ce qui serait créé dans la facture fournisseur si le fichier était importé automatiquement (tiers, produits/services, prix, remises, TVA, totaux, note). Rien n'est écrit en base de données : il s'agit d'une simulation à blanc, utilisable même si la facture existe déjà.

Choisir un fichier

Aucun fichier n'a été sélectionné

Simuler l'import

Mode débogage : Même interrupteur que l'option « **Conserver le détail complet des appels API** » de l'onglet Options.

Journal du module (diagnostic) : Affiche le fichier journal **Dolibarr** (module Logs/Syslog, sortie « Fichier »), sa taille et sa date ; boutons « **Télécharger le journal** » et « **Actualiser** ». Si le journal est vide, activer la sortie fichier du module Syslog, reproduire l'opération, puis revenir.

Vérifier un XML de facture électronique (facture client) : Charger le fichier `<ref>_cii.xml` joint à une facture ; le module l'affiche et recherche les éléments vides (cause de rejet PEPPOL-EN16931-R008). Rien n'est écrit ni envoyé.

Simuler un import XML (aperçu) : Charger un XML CII reçu ; le module montre ce que l'import créerait : tiers (existant ou à créer), lignes avec produit trouvé / produit par défaut / nouveau / ligne libre / à associer manuellement, remises, TVA, totaux recalculés comparés aux totaux déclarés (écart en rouge), note publique. Simulation à blanc : rien n'est créé dans Dolibarr.

i Ces trois outils ne sont actifs que si le mode débogage est activé.

Revision #2

Created 2026-09-24 12:18:00 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-24 12:57:22 UTC by Fallinah